

Generators

電源部

モノブロックタイプ

デジタル撮影に対応！ ストロボ光量をFULLから1/128まで調光可能なモノブロック。
3種類の電源に対応し、ロケーション撮影にも便利。
さらに付属のワイヤレスリモコンは複数台のADm-300RCを操作可能。



ADm-300RC [002356]

最大出力：300Ws

ストロボ調光範囲

FULL~1/128 1/3EVステップ

■3種類の電源に対応

ACコンセント、バッテリーパック、カーシガーソケットの3種類の電源に対応し、ロケーション撮影に便利です。



ADm パワーパック

■ワイヤレスリモコン付属

付属のワイヤレスリモコンは9つのチャンネル設定ができ、複数台のADm-300RCを操作可能です。



ADm Controller



仕 様

品名	ADm-300RC
電源	ADm ACアダプター (100V~240V 50/60Hz) / ADm パワーパックキット (DC12V) / ADmシガーライター接続コード (DC12V)
最大出力	300Ws
充電時間	3.2秒
ストロボ調光範囲	FULL~1/128 1/3EVステップ
ストロボ調光方式	シリーズカット方式
出力表示	液晶によるデジタル表示 (1/1~1/128)
キセノンランプ	ヘリカル管
モデリングランプ	LED 10W
モデリングモード	ON/OFF ボタン5秒間長押しで常時点灯、発光中消灯モードに切り替え
充電表示	充電中に赤色ランプ点滅、充電完了時に赤色ランプ消灯と同時に充電完了音 (サウンド「ON」時)
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×1
シンクロ電圧	DC12V
フォトセル/フォトセル表示	内蔵 (スイッチ付き) / フォトセルONで緑色ランプ点灯
サウンドモード	ON/OFF
チャンネルID	チャンネルID 0~9 (0はワイヤレスリモコン操作不可)
過熱警報	充電中ランプ (赤色) 点滅
適合リフレクター	付属リフレクター (CXタイプ)
寸法/重量	105φ×192 (l) ×162.5 (h) mm (本体のみ) / 1.55kg (本体のみ)

品名	ADm Controller
周波数	2.4095GHz
IDチャンネル数	9
最高動作距離	100m
最高シンクロ速度	1/350S ※
シンクロ電圧	DC 3V
使用電池	単4型電池2本
寸法	47 (w) × 92 (l) × 36 (h) mm
重量	60g (本体のみ)

※カメラによって異なりますので、必ずテスト撮影をおこなってからご使用ください。

品名	ADm パワーパックキット
発光回数	約700回 (出力FULL 電池100%充電時)
バッテリーインディケーター	バッテリーチェックボタンにより3灯のLEDランプで表示
寸法 ※	102 (w) × 44 (d) × 152 (h) mm
重量 ※	650g
キット内容	ADm パワーパック、 ADm リチウムイオン電池、 ADm パワーパックショルダーケース (付属品 ショルダーベルト)

※ADm パワーパック+ADm リチウムイオン電池

品名	ADm パワーパック
使用電池	ADm リチウムイオン電池 (ADM-LIB)
バッテリーインディケーター	バッテリーチェックボタンにより3灯のLEDランプで表示
寸法	102 (w) × 44 (d) × 152 (h) mm
重量	650g

品名	ADm リチウムイオン電池
公称電圧	11.1V
定格容量	6000mAh
ワット時定格量	66.6Wh
専用充電器	ADm バッテリー充電アダプター (ADM-BT-AD)
寸法	102 (w) × 44 (d) × 80 (h) mm
重量	515g

品名	ADm バッテリー充電アダプター
定格電圧	AC100V~240V 50/60Hz
適用電池	ADm リチウムイオン電池 (ADM-LIB)
充電時間	5時間
充電中表示	パイロットランプ赤色点灯
充電完了表示	パイロットランプ緑色点灯
寸法	115 (w) × 50 (d) × 31 (h) mm
重量	200g
付属品	ACコード1.5m

品名	ADm ACアダプター
定格電圧	AC100V~240V 50/60Hz
充電中表示	パイロットランプ緑色点灯
寸法	153 (w) × 60 (d) × 39 (h) mm
重量	460g (本体のみ)
付属品	ACコード4m

●ADm-300RC セット



ADm-300RC	1
Controller	1
DC接続コード	1
シガーライター接続コード	1
ACアダプター	1
バッテリー充電アダプター	1
パワーパックキット	1

●ADm パワーパックキット



パワーパック	1
リチウムイオン電池	1
パワーパックショルダーケース	1

※「ADm パワーパックキット」は「ADm-300RC セット」に含まれています。

【ADm Controller使用上のご注意】

ADm Controllerをカメラのアクセサリースタックにセットして電波シンクロ発信器として使用する場合は、必ずリモコンのメニュースイッチ (MENU) を押して表示部にストロボ出力を表示させてください。ストロボ出力を表示していない状態では、カメラのシャッターを押してもADm Controllerから同調発光信号が発信されないため、ADm-300RCモノブロックストロボが発光しません。